



Описание

Confidea BPC используется для зарядки одного аккумулятора.

Если аккумулятор вставлен в пульт, подключение зарядного устройство позволяет продолжать работать с пультом, одновременно заряжая аккумулятор.

В комплекте к зарядному устройству прилагаются сменные вилки (IA, IE, IU и IB) и 1.5м кабель.

Разъемы

- Разъем DC: 5.5x2.1x12.5 мм, C+, прямой

Технические характеристики

Электрические характеристики	
Напряжение	100-230VAC ± 10% (50-60 Гц)
Выходная мощность	30Вт
Выходное напряжение	15
Механические характеристики	
Размеры	43.5(ш), 81.5(в), 40.5(д)
Вес (гр)	200
Цвет	Черный
Код продукта	71.98.0040
Рабочая среда	
рабочая температура	-10 ... 40°C