

Аккумулятор

Арт. 71.98.0042



Описание

Литиево-ионный перезаряжаемый аккумулятор используется для питания беспроводных пультов Confidea.

Данный аккумулятор имеет большой срок эксплуатации и не подвержен уменьшению емкости со временем как аккумуляторы других типов.

Встроенный микроконтроллер управляет процессом зарядки аккумулятора и предотвращает избыточно заряжание.

Полная зарядка аккумулятора занимает 4 часа и гарантирует 20 часов работы.

Внизу аккумулятора находится кнопка, нажав которую можно проверить оставшийся заряд аккумулятора, который будет показан на LED-полосе в течение 3 секунд.



После отображения оставшегося заряда будет показан статус аккумулятора. Статус аккумулятора показывается комбинацией LED-индикаторов.

Управление и особенности

- LED-индикатор статуса аккумулятора
- LED-индикатор блока питания
- LED-индикатор зарядки аккумулятора
- Кнопка проверки заряда
- LED-полоса для отображения оставшегося заряда и статуса

Технические характеристики

Электрические характеристики	
Напряжение	15Вт
Емкость	6600 мА/ч
Время работы	> 24 часа
Макс./мин. вых. напряжение	8.4 / 5.9 VDC
Номинал. вых.напряжение	7,2 VDC
Время зарядки	4 часа
Механические характеристики	
Размеры	170(ш), 75(в), 25(д)
Вес (гр)	377
Цвет	RAL 9011
Код продукта	71.98.0042
Рабочая среда	
Рабочая температура	+5 ... 55 °C

Аксессуары

- Блок для зарядки:
Confidea CHT 71.98.0043
- Зарядное устройство:
Confidea BPC 71.98.0040